

Fiche technique du produit

Caractéristiques

OVA58910

Bloc autonome éclairage sécurité autotestable évacuation - fluorescent - IP42

Statut commercial : N'est plus disponible



! Ce produit n'est plus fabriqué

Principales

Fonction produit	Bloc autonome d'éclairage de secours
Équipement fournis	étiquette picto: homme fuite vers le bas étiquette picto: homme fuite vers la droite étiquette picto: homme fuite vers la gauche
Fonction	Autotestable
Alimentation	Non maintenu
Nombre de batteries	1 3,6 V 1,5 Ah Ni-Cd (Nickel-Cadmium)
Source lumineuse	Fluorescent tube G5 4 W: lampe d'éclairage

Complémentaires

Type de lampe	Tube fluorescent
Montage de l'appareil	Saillie plafond Encastré faux plafond Encastré armoire Saillie armoire
Type de plastron	Face avant transparente
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Puissance consommée en VA maximale	4 VA
Puissance consommée en W	3,2 W
Consommation électrique	17 mA
Autonomie	1 h
Temps de charge	24 H
Flux lumineux	45 lm
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	236 mm
Largeur	104,5 mm
Profondeur	80,5 mm
Poids du produit	0,76 kg

Environnement

Tenue au feu	850 °C
--------------	--------

Certifications du produit	NF Performance SATI
Normes	NF C 71-801 NF C 71-800 NF C 71-820 NF EN 60598-2-22 NF EN 60598-1 EMC directive
Température de fonctionnement	-5...30 °C
Tenue aux chocs IK	IK07
Degré de protection IP	IP42

Emballage

Poids de l'emballage 1	0,772 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,870 dm
Largeur de l'emballage 1	1,130 dm
Longueur de l'emballage 1	2,450 dm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
-------------------	---

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

La référence OVA58910 peut être remplacée par l'un des produits suivants :

Exiway ESI : Blocs SATI à LED OVA58000



Exiway ESI - Bloc autonome éclairage sécurité - SATI - led - IP42

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 04 janvier 2015 | compatible avec anciennes télécommandes

Exiway Smart: Blocs SATI à LED avec report de défaut OVA59100



Exiway Smart - Bloc de secours évacuat - report défaut - SATI - led - IP42

Qté 1

Raison de la substitution : Arrêt de fabrication | Date de substitution : 04 janvier 2015 | Aide à la maintenace. Report de défaut, à utiliser avec les nouvelles télécommandes