



## COFFRET CHANTIER 40A-4 SOCLES 230/380V + ARRET URGENCE

**REF. PRODUIT :**

**CC 411 AU**



**CONFORME AUX NORMES**

NFC 15100 / NFEN 60439-4

Equipé de : 4 Socles – 2 P + T - 16A - 250 Volts à clapet : Norme NFC 61314

1 Socle – 3 P+N+T – 380 V – 16A – Type P17

1 Socle – 3 P+N+T – 380 V – 32 A – Type P17

Avec Arrêt d'Urgence de type Coup de Poing

Equipé d'un inter différentiel 30mA – 40 Ampères maxi sous 415 Volts

Alimentation par fiche 32A incorporée

Câble alimentation en option

Socle acier non monté

Alternatif – 50 Hz

Indice de Protection : IP 44 – Norme UNE EN 60529 pour le coffret

IK07 – Norme NF C 20010

IP 44 – Pour la fiche d'alimentation

**FONCTIONNEMENT :**

Alimenter le coffret en 380 Volts avec neutre – 50 Hz – Alternatif

En cas de fuite de courant, l'inter. Différentiel coupe l'alimentation

Des 6 socles afin de protéger l'utilisateur

Toujours faire un test de fonctionnement à chaque mise sous tension.

**PRODUIT CONFORME AUX NORMES CE**

**Options :**

**PJ022575B32** : 2m de câble H07RNF 5G2.5 P17

**PJ024075B32** : 2m de câble H07RNF 5G4 P17

**PJ026075B32** : 2m de câble H07RNF 5G6 P17

**PJ056075B32** : 5m de câble H07RNF 5G6 P17



CEBA – 560 RUE DU PEAGE – BP 9 – 01350 CULOZ – [www.ceba-fr.com](http://www.ceba-fr.com)

Tél. : 04 79 87 14 39 – [commande@ceba-fr.com](mailto:commande@ceba-fr.com)

*En fonction des fabrications, les couleurs et données techniques peuvent être modifiées.*