

Fiche technique du produit

Spécifications



Multifix - boîte - 2 postes - entraxe 71mm - Ø67mm - P40mm

ALB71332

Principales

Gamme de produit	Multifix
Gamme	Multifix
Nom du produit	Multifix Plus
Type de produit ou équipement	Boîtier d'appareil
Présentation du produit	Sans couvercle
Quantité par lot	Lot de 10

Complémentaires

Fonction disponible	Système anti-rotation
Nombre de postes	2 postes
Sens de montage	Horizontal
Mode de fixation	Par vis et griffes
Matière	PS (polystyrène)
Tenue mécanique	Tenue au feu
Nuance de la couleur	Boîtier: bleu (RAL 5015)
Entrée de câble	6 pré-découpe
Entraxe	71 mm
Hauteur	71 mm
Largeur	142 mm
Profondeur	39 mm
Diamètre	67 mm
Distance entre supports	60 mm

Environnement

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5...60 °C
Degré de protection IP	IP20
Normes	CEI 60670-1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Hauteur de l'emballage 1	4 cm
Largeur de l'emballage 1	7 cm
Longueur de l'emballage 1	14,2 cm
Poids de l'emballage (Kg)	0,051 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	18
--------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

🗑️ Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Use Again

♻️ Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	Non