

Fiche technique du produit

Spécifications



Alcyon - prise 2P+T à éclipses, connexion rapide

ALB73273

Principales

Gamme de produit	Alcyon
Type de produit ou équipement	1 prise électrique
Présentation du produit	Produit complet
Configuration des pôles de sortie	2P+T avec obturateurs
Type de prise (standard)	Français
Mode de fixation	Par vis
Mode de raccordement	Connexion rapide

Complémentaires

Montage du système d'installation	Affleurant
Courant nominal	16 A à 250 V CA
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9010)
Hauteur	80 mm
Largeur	78 mm
Profondeur	36 mm
Profondeur en saillie	10 mm
Profondeur d'encastrement	26,5 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Tenue aux chocs IK	IK02

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	8 cm
Largeur de l'emballage 1	4 cm
Longueur de l'emballage 1	8 cm
Poids de l'emballage (Kg)	0,052 kg

Garantie contractuelle

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique



Garantie

18 months





Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

Use Again

Réemballer et réusiner

WEEE Label



Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

