Testeur multifonction DDT-VAT

SÉCURITÉ ET SIMPLICITÉ !

Conforme à la norme IEC 61243-3 et aux exigences du recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique UTE C 18-510-1.
Testez l'absence de tension dangereuse vérifiez la présence de tension avant une intervention.
Les testeurs rapides 709 et 701A permettent aussi les tests électriques courant.

Pratique :

- *Entraxe des pointes de 19 mm (pour prises électrique).*
- *Rangement des pointes au dos de l'appareil.*
- *Retro éclairage.*

Testeur de tension

709

- Le multimètre vérificateur d'absence de tension garantie de sécurité : IEC 61010-1 600V cat.III et IEC 61243-3 VAT/DDT.

- Afficheur numérique 2000 points avec rétroéclairage et fonction Hold.
- Autotest de la pile 9 V et du testeur dans son ensemble, des pointes de touches au cordon, l'électronique...
- Système de rangement des pointes de touche.
- Gammes automatiques : AC/DC.
- Allumage et extinction automatiques.
- Entraxe des pointes de touche de 19mm (pour disjoncteurs, prises).
- Repérage phase/neutre (d'une seule main !).
- Usage extérieur : IP 65.
- Livré avec dragonne.

- Caractéristiques :

- Test de tension : 12 à 690V AC/DC et 750V DC avec émission sonore du buzzer pour une tension supérieure à 50 V.
- Test sonore de continuité R < 2kΩ.
- Fréquence d'utilisation : DC 50-60 Hz.
- Mesures de résistances jusqu'à 2 kΩ.
- Alimentation : 1 pile 9 V type 6F22 fournie.

- Dimensions (en mm) : 163 x 63,6 x 40.

⚖ : 210 g.

Multi testeur de tension

701A

- Multi testeur de tension.
- Il permet de vérifier l'absence de tension sur un circuit avant une intervention conformément aux normes NF EN 61010-600V cat3 et IEC 61243-3 (VAT/DDT).
- Repérage phase neutre.
- Test de continuité.
- Test disjoncteur différentiel 30mA.

⚖ : 205 g.