

Déclencheur Manuel MCP1A-R910SF avec membrane pour EA 1



Part-No.: M1A-R910SF-U007-01

Certification: NF-SSI

Les Déclencheurs Manuels conventionnels permettent, après une action manuelle, de transmettre une information d'alarme feu à un ECS, un CMSI. Ces Déclencheurs Manuels sont prévus pour un montage en saillie ou encastré. Il est possible de procéder à des essais au moyen d'une clé test qui sert également à réarmer le déclencheur manuel.

Données Techniques Générales

Tension d'utilisation	30 V DC
Pouvoir de coupe	2 A maxi
Température d'utilisation	-10 °C ... 55 °C
Indice de protection	IP 24
Couleur	Rouge type RAL 3001
Poids	env. 160 g
Dimensions	L: 89 mm H: 93 mm P: 27,5 mm

 1 x membrane plastique (texte conforme NFS 61-936) 1 x clé de test et réarmement 1 x étiquette multilingue avec pictogramme « hors service »

Accessoires:

PS242-U007	Lot de 5 membranes plastiques pour Déclencheurs Manuels MCP et WCP
SC083	Languettes de plombage (lot de 10 x 5 pièces) pour couvercle PS243-U007 sur MCP et WCP
CA604	Lot de 10 clefs pour Déclencheurs Manuels gamme 2000, MCP et WCP
PS243-U007	Lot de 5 volets de protection pour Déclencheurs Manuels MCP et WCP
781695	Couvercle de protection transparent pour Déclencheur Manuel
781698	Distanceur pour montage couvercle de protection 781695
781699	Kit IP55 joint de protection pour couvercle et distanceur 781695 et 781698