



DIESEL 4000 E XL C5

PORTABLE POWER

GRUPE ELECTROGENE Gamme DIESEL

AVANTAGES PRODUIT

Groupe garanti 3 ans
Moteur professionnel KOHLER refroidi par air
Grande autonomie
Confort de préhension grâce aux poignées ergonomiques
Démarrage électrique avec batterie sans entretien

LE GENERATOR SMART CARE est un boîtier Bluetooth qui s'adapte sur tous les groupes électrogènes portables de la marque.

UNE TECHNOLOGIE ÉQUIPÉE D'UNE APPLICATION INNOVANTE

Le Generator Smart Care est une solution digitale qui permet d'accéder à :

- L'inventaire des groupes électrogènes
- L'échéance des entretiens
- L'aide à la maintenance
- La carte des revendeurs partenaires

STAGE V (2016/1628 EU) : Ce produit est conforme à la nouvelle réglementation des émissions polluantes en Europe

Gamme DIESEL

Les avantages combinés d'une grande autonomie et d'une excellente longévité, pour toutes les applications professionnelles.

DIESEL 4000 E XL C5

CARACTERISTIQUES GENERALES

Gamme	DIESEL
Fréquence (Hz)	50 Hz
Puissance max (kW)	3,4
Tension nominale (V)	230
Nombre de phases	Monophasé
Carburant	Gasol
Réservoir (L)	16
Conso. 75% (L/h)	0,9
Autonomie 75% (h)	17,8
Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	108
Niveau de pression acoustique @1m dB(A)	92
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	78

CARACTERISTIQUES MOTEUR

Marque moteur	KOHLER
Réf. moteur	KD350E_C5
Distribution	Diesel O.H.V.
Démarrage	Electrique
Sécurité huile	Oui
Cylindrée (cm3)	349
Capacité huile (l)	1,2

CARACTERISTIQUES ALTERNATEUR

Technologie	Sans bague ni balai
Régulation AVR	Non
Indice de protection	IP 23
Classe d'isolement	H

DESCRIPTIF PRISES ET COFFRETS

2 prises 230V 10/16A - disjoncteur

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (cm)	81
Largeur (cm)	55,5
Hauteur (cm)	59
Poids Net (kg)	84

CONDITIONNEMENT

Type de conditionnement	Carton
Longueur (cm)	82
Largeur (cm)	56,5
Hauteur (cm)	60
Poids (kg)	87
Type de palette	120/80
Nombre de cartons par palette	6
Hauteur de Palette conditionnée (cm)	193
Poids de Palette conditionnée (kg)	532





DIESEL 4000 E XL C5

ACCESSOIRES LIVRÉS

Manuel d'utilisation et d'entretien
Plots de maintien au sol
Poignées grip ergonomiques

OPTIONS

- R01** Ce coffret inclut le compteur horaire et l'interrupteur différentiel
- R05M** R05M - Inverseur de source manuel permettant de brancher un groupe électrogène monophasé à une habitation
- 3499231001745** RKDS1 - Kit entretien pour DIESEL 4000 comprenant filtre à huile, filtre à carburant et filtre à air
- RH1** RH1 - Housse de protection pour HX 4000 – 6000 – 7500T / HXC 4000 – 6000 – 7500T / PERFORM 4500 – 4500 XL – 5500T – 5500 T XL – 6500 – 6500 XL – 7500 T – 7500 XL / TECHNIC 6500 – 7500 TE / DIESEL / TRASH ; Dimensions : 82 x 58 x 50 cm
- RPM** RPM - Kit prises mâles pour tous les modèles : 2 prises 16A /230V , 1 prise CEE17 16A/230V, 1 prise 32A/230V, 1 prise 16A/400V
- RPQ** RPQ - Piquet de terre de 1m de long, livré avec câble de 2m en 10mm2 de secteur
- RKD1** RKD1 - Kit de 2 adaptateurs différentiels amovibles pour prises domestiques 16A